

Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (silber)

Art.-Nr. FUMK50020S



- Kompakte und diskrete Bauform
- Detektiert zuverlässig das Öffnen von Fenstern und Türen
- Sabotageüberwachung

Dezente und sichere Absicherung von Fenstern und Türen

Der Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder ist besonders klein und unauffällig. Er besteht aus einem Melder und einem Magnet. Diese werden parallel zueinander am beweglichen Teil von Fenster oder Tür sowie am Fenster- bzw. Türrahmen angebracht. Der Melder löst aus, sobald sich der Abstand zwischen den beiden Kontaktstellen durch ein Öffnen von Fenster oder Tür vergrößert und meldet den Vorfall an die Alarmzentrale. Der Secvest Mini Funk-Öffnungsmelder ist in den Farben weiß, braun und silber erhältlich.

Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (silber)

Art.-Nr. FUMK50020S

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Batterietyp | 3,6 V Lithium 1/2 AA |
| Breite | 28mm |
| Bruttogewicht | 0,09kg |
| Detektionsverfahren | Magnetschalter |
| Funkfrequenz | 868MHz |
| Funkleistung | 10mW |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 42mm |
| Länge | 18mm |
| Max. Batteriebensdauer | 3Jahr(e) |
| Max. Betriebstemperatur | 55°C |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100m |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude) | 30m |
| Min. Betriebstemperatur | -10°C |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Modulation | FM |
| Montageort | Fenster, Türen |
| Nettogewicht | 0,06kg |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Sensortyp | Reed-Kontakt |
| Sicherheitsgrad | 2 |
| Spannungsversorgung DC | 3,6V |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Sprache Anleitung | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Statusanzeige | Ja |
| Umweltklasse | I |